

## SC-PM250

Micro HiFi System

### KOMPAKTES CD SYSTEM MIT BLUETOOTH SCHNITTSTELLE



Ganz gleich, ob Pop-Marathon, Metal-Orkan oder Klassik-Konzert – das Micro HiFi System PM250 gibt den Ton an. Neben traditionellen Musikquellen wie CD oder Radio stehen ebenfalls eine Bluetooth Schnittstelle sowie ein USB Eingang zur Verfügung. Mit dem kompakten PM250 - wahlweise in schwarz oder silber – steht Ihrem individuellen Musikgenuss nichts mehr im Wege.

Kompaktes CD System mit 20 Watt (RMS) Ausgangsleistung

Musik per Bluetooth zuspielden - Volle Flexibilität für alle Tablets und Smartphones

UKW Radio mit RDS

USB-Eingang für Musikwiedergabe von USB-Stick

Uhr mit Timerfunktion



Fernbedienung

SC-PM250EG-K | EAN 5025232849406 ●

SC-PM250EG-S | EAN 5025232785858 ●



## TECHNISCHE DATEN

Micro HiFi System SC-PM250

<b>Audio System</b>			
	Lautsprechersystem		2ch
	Ausgangsleistung (RMS)	Gesamt	20W
		Frontlautsprecher	10W (1kHz, 6ohms, 10% THD)
<b>Abspielformate</b>			
	CD, CD-R/-RW	CD-DA	•
		MP3	•
<b>USB</b>			
	Schnittstelle		•
	USB Standard		USB 2.0 Full Speed
	Wiedergabe		• MP3
<b>Tuner</b>			
	Art/ Stationspeicher		FM / 30
	RDS		•
	Automatischer Sendersuchlauf		•
	Antennen Anschluss (75 ohm)		•
<b>Netzwerk Funktionen</b>			
	Bluetooth® Wireless Technology		•
<b>Toneigenschaften</b>			
	Full Digital Amplifier System		•
	Bluetooth® Re-Master		•
	XBS Master		•
	Equalizer Voreinstellungen		4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat
	Bass & Treble Einstellungen		•
<b>Bedienung</b>			
	Display		LCD
<b>Lautsprecher</b>			
	Frontlautsprecher	Konfiguration	1-Wege Lautsprecher, Bass-reflex
		Lautsprecher	Full Range: 10cm Konus Typ
<b>Sonstige Angaben</b>			
	Stromversorgung		AC 220-240V, 50Hz
	Stromverbrauch	in Betrieb (ca.)	14W
		Standby	0.2W* <sup>1</sup>
	Auto Power AUS / Dimmer		•/•
	Programmierbarer Timer		PLAY / SLEEP
<b>Abmessungen und Gewicht</b>			
	Haupteinheit	Abmessungen (B x H x T)	184 x 123 x 228 mm
		Gewicht	1.1 kg
	Fontlautsprecher	Abmessungen (B x H x T)	139 x 224 x 136 mm
		Gewicht	1.3 kg

\*<sup>1</sup> Stromverbrauch bei Standby (Bluetooth Standby AN) ist ca. 0,3W.

### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02/2016