



Moderner Klassiker

D550

CD Boom Box

RX-D550E-K

EAN 5025232915286 |

Musikfans aufgepasst! Die kompakte Boom Box D550 liefert Musikgenuss für Liebhaber klassischer Medien, als auch für Fans neuer Technologien. Dabei punktet sie mit trendigem Retrodesign, einer kompakten Bauweise und einfachster Bedienung mit großen Tasten oder der mitgelieferten Fernbedienung! Flexibel einsetzbar dank Netz- /Batteriebetrieb und komfortablem Tragegriff.

Kompakte Boom Box im Retrodesign mit 20 Watt (RMS)

Bluetooth für bequeme Musikzuspielung vom Smartphone

Zusätzliche Medienvielfalt dank CD Player, UKW Radio und USB-Eingang

Einfache Bedienung: Lieblingssender sichern mit 5 großen Speichertasten

Flexibel einsetzbar dank Netz- /Batteriebetrieb und Tragegriff

Fernbedienung inklusive



CD BOOM BOX		RX-D550E-K	
Verstärker	Typ	Stereo Amp	
	Leistung RMS (Netzbetrieb)	20W (1 kHz, THD 10%, 6Ω)	
	Leistung RMS (Batteriebetrieb)	12W (1 kHz, THD 10%, 6Ω)	
Lautsprecher	Typ	1 way, 1 speaker system	
	Unit	8cm Full Range x 2	
	Bass	Bass Reflex Port	
CD	Wiedergabe Disc *1	CD-R / RW	
	Format	CD-DA / MP3	
	Codec/Decoder	MP3	
	Mecha.Type	1CD (Top-Open Type)	
Bluetooth®	Version	Ja (Ver. 4.2)	
	Class	Class 2	
	Codec	SBC	
	Wireless Audio Playback	Ja	
	Fernbedienung	Ja	
	Verbindung	Multi-Pairing (MAX 8 Devices)	
USB	Bluetooth Standby	Ja	
	Play / Rec.*2	Play Rec.	
	USB Standard	USB 2.0 full speed	
	Support Format	MP3	
	Laden des Smartphones	-	
Radio	Station Presets	FM DAB Plus	
	Radio Data System	-	
	Auto Tuning	Ja	
	Antenne	Eingebaute Stabantenne (min. 180 - max. 823mm)	
Sound Function	Super Sound EQ, Super Bass Sound	Sound Booster	
	Preset EQ	Heavy	Ja
		Soft	Ja
		Clear	Ja
		Vocal	Ja
		News	-
Cinema	-		
Manual EQ	-		
Anschlüsse	USB Eingang	Ja (1)	
	Audio IN	AUX Opt-In	
	Audio OUT	-	
	Mic Jack	-	
Design	Display	Größe (Anzeige) Typ	
	Speichertasten	45 x 15.9 mm LCD (Union Jack) ohne Backlight	
	Tragegriff	Ja (5 große Speichertasten) Eingebauter Tragegriff	
General	Stromversorgung	AC 220 - 240V, 50Hz	
	Stromverbrauch *3	Betrieb	14 W
		Normaler Standby	0.2 W
		BT Standby	0.3 W
	Dimmer	-	
	Auto OFF	Ja	
	Sprachanzeige	Alphabet	
	Timer Function *4	Sleep	Ja
Uhr		Ja	
Play Timer		Ja	
Rec Timer		-	
Batterie	Batterie Betrieb *4	LR14/ R14(C) x 8pcs	
Maße, Gewicht	Maße (B x H x T)	346 x 130 x 239 mm	
	Gewicht	Ohne Batterie Mit Batterie	
Zubehör	Farbe	ca. 2.5 Kg ca. 3 Kg schwarz	
	Fernbedienung *5	Fernbedienung Batterie für Fernbedienung	
	Netzkabel	Ja (1.5 m)	
	Bedienungsanleitung	WEB OI	
Quick Setting Guide	-		

*1 Wiedergabe hängt vom Inhalt, der Disc und der Qualität der Aufnahme ab.

*2 Nur USB flash drive. Wiedergabe nicht möglich von einem tragbaren Gerät (Apple, Android, etc.) über USB Kabel.

*3 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

*4 Timer Funktion geht bei Stromausfall oder unterbrochener Stromzufuhr verloren.

*5 Im Batteriebetrieb kann das Gerät nicht über die fernbedienung eingeschaltet werden.