

marantz



SR6015

AV-Verstärker mit 9-Kanal-Endstufe, 11.2-Kanal-Signalverarbeitung für erstklassigen 3D-Sound, 8K Video und HEOS Built-in

Erleben Sie mit diesem leistungsstarken AV-Verstärker äußerst detailliertes Heimkino. Genießen Sie den musikalischsten Klang für jede Quelle - von Filmen, über Vinyl bis hin zu digitalem Streaming. Er liefert den perfekten Klang für jede Gelegenheit. Dank des erstklassigen, hochauflösenden Surround Sound mit Dolby Atmos, DTS:X und IMAX Enhanced tauchen Sie völlig ein in Filme und Serien. Streamen Sie Musik von führenden Diensten, und hören Sie mit HEOS Built-in Musik im ganzen Haus.

- Hohe Leistung und viele Anschlussmöglichkeiten für Ihre Audio-Vorlieben: Diskreter 9.2 Kanal Leistungsverstärker mit 185W pro Kanal und 11.2 Kanal Verarbeitung.
- 8K/60Hz und 4K/120Hz Pass-Through (an einem Eingang) für jede Entertainment-Anforderung: Genießen Sie mit der neuesten HDMI-Technologie mit 8K-Videoqualität von Ihrem 8K-Quellgerät oder mit 8K-Upscaling von Full HD- oder 4K-Quellen.
- Unterstützt die fortschrittlichsten dreidimensionalen Audioformate: Mit Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X und DTS Virtual:X sowie IMAX Enhanced-Verarbeitung erleben Sie raumfüllenden, multidimensionalen Sound.
- Erweiterter Audio-Rückkanal (eARC): Schließen Sie Ihren Fernseher über den Haupt-HDMI-Ausgang mit eARC-Unterstützung an, um unkomprimierte Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X direkt von Ihrer Smart TV-App oder von an den TV angeschlossenen Quellen an Ihren AV-Verstärker zu übertragen.
- Die beste Technologie für das Heimkino: Die Unterstützung der neuesten HDR-Formate einschließlich HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4:4:4 Farbauflösung und BT.2020 sowie Dynamic HDR bietet eine außergewöhnliche Bildqualität in Bezug auf Helligkeit, Klarheit und Kontrast.
- Fortschrittliche Gaming-Spezifikationen: Mit 4K/120Hz Pass-through, variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Quick Frame Transport (QFT) erleben Sie Ihre Games mit erstaunlicher Bildqualität sowie reduzierter Verzögerung und Latenz.
- Hochauflösendes Streaming für audiophilen Klang: Hören Sie verlustfreie ALAC-, FLAC- und WAV-Dateien mit bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD-Titel mit 2,8 MHz und 5,6 MHz und genießen Sie Ihre Musik genau so, wie es der Künstler beabsichtigt hat.
- Exklusive Komponenten für die bekannte Klangsignatur von Marantz: Marantz HDAM-Technologien, Current Feedback, 32-Bit-D/A-Wandler und Hybrid-PLL-Clock-Jitter-Reducer erzeugen einen sauberen, dynamischen und detailreichen Klang.
- Nahezu unbegrenzte Musikquellen: Streamen Sie Musik über Spotify Free und Premium, Amazon Music HD, Tidal und anderen, oder streamen Sie per AirPlay 2 oder Bluetooth direkt von Ihrem Smart Device.
- HEOS Built-in und die kostenlose HEOS App: Ihr Schlüssel zu digitalem Musik-Streaming, Multiroom-Audio und Sprachsteuerung im ganzen Haus.

Modern Musical Luxury



SR6015

Technische Daten



Mehrkanal Surround		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	•/•/-	
DTS Neo:X / DTS Neural:X	-/•	
DTS Virtual:X	•	
IMAX Enhanced	•	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	•/•/•	
Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround	-/•	
Auro 3D	-	
Mehrkanal Stereo	•	
Vorverstärker-Kanäle	11.2	
Klangveredelung		
Diskrete Endstufen	9	
Verkupfertes Chassis	-	
Leistungstransformator: Ringkern / EI	EI	
Current Feedback Topologie	•	
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	•	
Pure Direct	•	
Vergoldete Cinch-Anschlüsse	•	
Clock Jitter Reducer	•	
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	•/•	
Audyssey LFC	•	
Komprimierter Audio Enhancer: MDAX2	•	
Netzwerk		
HEOS Multiroom und Streaming	•	
Bluetooth Transmitter für Bluetooth Kopfhörer	•	
Amazon Alexa / Google Voice Assistant / Apple Siri	•/•/•	
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	•/•/•	
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	•/•/•	
DSD Audio-Streaming	•(2,8/5,6MHz)	
FLAC HD 192/24	•	
Lückenlose Wiedergabe	•(FLAC, WAV, ALAC, DSD)	
AirPlay Audio-Streaming	•(AirPlay 2)	
Internetradio	•(Tuneln)	
Spotify	•(connect)	
Amazon Music HD / Deezer / TIDAL / Napster / weitere	•/•/•/•/• / variiert je Region	
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones	Android / iOS	
Kompatibel mit Remote APP für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle	
Ethernet-Anschluss	•	
WLAN	•	
Bluetooth	•	
HDMI		
HDMI Eingänge: Hinten / Vorne	7 / 0	
HDCP2.3 Unterstützung	•	
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2 / 1	
Video-Konvertierung Analog -> HDMI	•	
HDMI zu HDMI Skalierung	bis zu 8K 60/50Hz	
8K/60Hz / 4K/120Hz / CEC / eARC	•/•/•/•	
Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG	•/•/•/•	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	•	
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	•/•/•	
HDMI Pass-Through im Standby Modus	•	
DSD-Audio	•	
Auto LipSync	•	
Multiroom / CI		
HEOS Multiroom Integriert	•	
TV-Sound Gruppierung	•	
Multiroom Zonen	2	
Zone Audio-Quelle: HDMI / Opt. Coax / Network, USB / Analog	•(2 Kanal) / •(2 Kanal) / •/•	
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker	•/•	
Zone HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle	•	
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	•/•/•/•	
IR Flasher Eingang	•	
Marantz Remote Bus	•	
DC Trigger-Ausgang	1	
HDMI Diagnose	•	

Weiteres		
Automatische Lautsprechereinstellung mit Mikrophon		Audyssey MultEQ XT32
FL Display		2 Zeilen + Bullauge
Grafische Benutzeroberfläche - GUI		Advanced
ISF Zertifizierung		•
GUI Sprachen		9
Einrichtungsassistent		•
Smart Select		•
Firmware Update über Netzwerk / USB		•/•
Variable Übernahmefrequenz		•
Optimierte Bassumleitung		•
Bass Sync		-
ECO Modus		•
Automatischer Standby		•
Sleep Timer		•
Video Eingänge/Ausgänge		
FBAS In / Out		3+1 / 1
Farbkomponente In / Out		2 / 1
HDMI In / Out		7 / 3
Multiroom Video-Ausgang: Video / HDMI		- / •
Audio Eingänge/Ausgänge		
Analog In / Out		6+1 / -
Phono (MM) In		•
Digital In: Optisch / Koaxial		2 / 2
Multiroom Out: Analog / Digital		1 / -
Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge		•(11.2)
Subwoofer-Ausgänge		2
7.1 Mehrkanal-Eingang		•
Andere		
Lautsprecher-Anschlüsse: Vergoldete Schrauben / Reguläre Schrauben		•/ -
Anzahl Lautsprecher-Anschlüsse		11
Lautsprecher A / B		zuweisbar
Bi-Amping		zuweisbar
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse		zuweisbar
Front-Eingänge: Audio / FBAS / Digital (Opt) / HDMI / USB		•/•/ - / •/•
USB Audio		•
UKW/MW Tuner		-
Generelle Leistung		
Anzahl Endstufen		9
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2 Kanäle)		110 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% 2 Kanäle)		150 W
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% 1 Kanal)		185 W
70% Leistungsgarantie		•
Allgemein		
Metall-Front		•
System-Fernbedienung		RC042SR
Vorprogrammiert / Lernfunktion / LCD Display		- / - / -
Leistungsaufnahme in W		680
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W		60 W / 100 W
Standby-Verbrauch in W		0,2
CEC Standby-Verbrauch in W		0,5
Netzwerk Standby-Verbrauch in W		3,7
Maximale Abmessungen in mm mit Antenne: Horizontal (B x T x H) mit Antenne: Vertikal (B x T x H) ohne Antenne (B x T x H)		440 x 398 x 161 440 x 398 x 229 440 x 388 x 161
Gewicht in kg		12,8
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm		537 x 483 x 257
Gewicht mit Verpackung in kg		15,4
SAP Code / EAN Schwarz		SR6015/N1B 4951035073056
SAP Code / EAN Silber-Gold		SR6015/N1SG 4951035073063

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-DS-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

www.marantz.de