

Musikcenter

MC 5400D



Rote Beleuchtung in den Lautsprechern
(3 Modi und kann ausgeschaltet werden)



Qualität. Vielfalt. Empfang.

DAB+ bietet gegenüber UKW deutliche Vorteile*: DAB+ Digitalradio ist persönlicher und vielfältiger, denn neben den bekannten Radiosendern bietet es noch mehr Sender für den ganz persönlichen Geschmack.

Dank digitaler Empfangstechnik bietet es außerdem eine deutlich bessere Klangqualität und Nutzerfreundlichkeit.

*Verfügbare Sender je nach Empfangsregion.



Streamen Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder anderem Bluetooth-fähigen Gerät über die Lautsprecher des MC 5400D.



CD/MP3-Player
Spielt CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD



Kraftvolle Lautsprecher mit 2x 50W (RMS) für ein optimales Hörerlebnis



USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe



Line-In (L/R) zum Anschluss weiterer Geräte (z. B. Plattenspieler)



Anzeige von RDS-Informationen (z. B. Sendername, Programminfos, etc.) im UKW-Radiobetrieb



Mikrofon-Anschluss (3,5 mm)



Anzeige von ID3-Tags (z. B. Interpret, Titel, etc.) bei MP3-Wiedergabe



Inkl. Fernbedienung

Musikcenter

MC 5400D



Highlights	
CD-Player	Ja (mit MP3-Wiedergabe)
DAB+	Ja
UKW (FM)	Ja (mit RDS)
Bluetooth	Ja (Audio-Streaming)
USB	Ja (MP3-Wiedergabe)
Weitere Besonderheiten	Rote Beleuchtung in den Lautsprechern (3 Modi und kann ausgeschaltet werden)
DAB+	
Frequenzbereich	174,928 - 239,2 MHz (Band III)
Senderspeicher	30
UKW (FM)	
Frequenzbereich	87,5 - 108 MHz
Senderspeicher	30
RDS	Ja
CD-Player	
Unterstützte Formate	CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Wiederholmodi	1, All, Album
Zufallswiedergabe	Ja
Titelreihenfolge programmierbar	Ja
USB	
MP3-Wiedergabe	Ja
Wiederholmodi	1, All, Album
Zufallswiedergabe	Ja
Titelreihenfolge programmierbar	Ja
Bluetooth	
Audio-Streaming	Ja

Bedienkomfort	
ID3-Tag-Anzeige	Ja
Display	LCD
Beleuchtung Lautsprecher	Ja (3 Modi & Aus)
Bass Boost	Ja (Super Bass)
Equalizer-Voreinstellungen	Ja (Flat, Pop, Classic, Jazz, Rock)

Lautsprecher	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 50W

Anschlüsse	
USB	1
AUX In	1 (3,5 mm)
Line-In	1 (L/R)
Lautsprecherausgänge	L/R (Klick)
Mikrofon-Eingang	1 (3,5 mm)
Antennenanschluss 75 Ω	1

Gerätemaße	
B x T x H (ca.)	350 x 266 x 168 mm (Anlage) 265 x 217 x 321 mm (Lautsprecher)

Zubehör	
Fernbedienung	1
Bedienungsanleitung	DE, EN
Wurfantenne	1

Logistische Daten	
EAN	4000420866787
VPE	1 Stk.
Maße Umkarton (BxTxH) ca.	685 x 320 x 440 mm

www.karcher-audio.de