




MSI B560M-A PRO Motherboard Intel B560 LGA 1200 micro ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: B560M-A PRO

Produktname : B560M-A PRO

MSI B560M-A PRO. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1200, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2,SATA, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel. HDMI-Version: 2.0b, USB-Stecker: USB Typ-A



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports *	4
Prozessorsockel *	LGA 1200	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®	Anzahl PS/2 Anschlüsse	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	HDMI-Version	2.0b
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Mikrofon-Eingang	✓
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	USB-Stecker	USB Typ-A
Ohne ECC	✓	Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2133,2666,2933,3200 MHz	Eingebauter Ethernet-Anschluss	✓
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
Unbuffered Speicher	✓	LAN-Controller	Realtek RTL8125B
Speicher-Controller		WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Merkmale	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2,SATA	Motherboard Chipsatz *	Intel B560
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Audio-Chip	Realtek ALC897
RAID Level	0,1,5,10	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Grafik		Komponente für *	PC
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	Motherboardformfaktor *	micro ATX
DirectX-Version	12.0	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Anzahl der Display unterstützt	2	Energiequelle	ATX
Interne E/A-Anschlüsse		Anzahl der Befestigungsbohrungen	6
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Erweiterungssteckplätze	
SATA III Anschlüsse *	6	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse	6	PCI-Express x16-Slots	1
Front Panel Audiostecker	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS	
Zahl der EATX Energie Stecker	1	BIOS-Typ *	UEFI AMI
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
		ACPI-Version	6.2
		Clear CMOS-Jumper	✓

Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Chassis Intrusion Stecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	3.0
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Gewicht und Abmessungen	
TPM-Verbinder	✓	Breite	236 mm
Serielle Port-Headers	1	Tiefe	202 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Lieferumfang	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Mitgelieferte Kabel	SATA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Treiber enthalten	✓



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.