

# Gigaset A415A

## Einfach kommunikativ – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- › Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- › Freisprechen
- › Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- › Besonders bedienfreundlich:
  - „Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen
  - Nachrichtentaste blinkt bei verpassten Anrufen



## Audio-Qualität

- o Perfekte Sprachqualität: HSP™ Sound Quality: Einstellbare Klangprofile für optimales Hören (tiefen- oder höhenbetonte Einstellung)
- o Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar plus An-/Aus-Funktion über \*-Taste

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 100 Namen / Nummern
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 10 verschiedenen Nummern,
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- o Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

## Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basis
  - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

## ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

## Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

## Weitere Funktionen

- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

## Display

- o Großes kontrastreiches Grafik-Display: 33 x 32 mm (1,8" / 4,6 cm), 96 x 64 Pixel
  - o Weiß beleuchtet
  - o Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift
- Im Ruhezustand
- o Anzeige von Datum und Zeit
  - o Feldstärke- und Akkuladearzeige
  - o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

## Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung per Symbole und Menütexte

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (Metal dome-Technologie)
- o Weiß beleuchtet
- o „Nachrichtentaste“ blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- o Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- o 4-Wege-Navigationstaste: mit INT- und Mute-Funktion
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## Integrierter Anrufbeantworter

- o Mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 180 Sekunden)
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- o Mithören eingehender Nachrichten an Mobilteil und Basisstation möglich
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss:

a/b (analog)

### Einsatz:

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards:

DECT, GAP

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 200 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 18 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 6 Std.
- o Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 103 x 129 x 44 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 135 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A415A
- o 1 Mobilteil Gigaset A415H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Schwarz
- o Weiß

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen